

BEDIENUNGSANLEITUNG





INHOUDSOPGAVE

1.1 PRODUKTBILD UND ANSCHLUSSPLAN FÜR 7-ZOLL-BILDSCHIRM	3
1.2 PRODUKTBILD UND ANSCHLUSSPLAN FÜR 4-ZOLL-BILDSCHIRM	4
2. APP DOWNLOADEN	5
3. KONTO ERSTELLEN IN DER SMART LIFE-APP	6
3.1 Konto erstellen	6
3.2 Ändern Login-Passwort, den Profilnamen oder das Profilbild	6
3.3 Sicherer App-Zugriff mit einer Entsperrgeste	7
4. EMPFANGEN SIE NACHRICHTEN VON DER APP	8
4.1 Aktivieren oder deaktivieren Sie Ton- und Push-Benachrichtigungen und den Modus "Nicht stören"	8
4.2 Einstellungen eines iPhone	9
4.3 Einstellungen eines Android	10
5. DER STARTSCHIRM DER APP	11
6. DIE STRUKTUR DER APP	12
7. HINZUFÜGEN INTERNETMODUL ÜBER EIN NETZWERKKABEL AN APP	13
8. HINZUFÜGEN INTERNETMODUL ÜBER WLAN AN APP	14
9. FUNKTIONEN WÄHREND EINER SENDUNG	15
10. DIE TÜRKLINGELEINSTELLUNGEN	16
10.1 Aktivieren Sie bidirektionales (Zwei-Wege) Audio	16
11. VERPASSTE ANRUFE UND ANDERE NACHRICHTEN ANZEIGEN	17
12. HINZUFÜGEN ZUSÄTZLICHER BENUTZER	18
12.1 Mitglieder zu einem Raum oder einer Gruppe hinzufügen (Raum- / Gruppenebene)	18
12.2 Teilen eines Produkts mit einem zusätzlichen Benutzer (Produktebene)	20
13. WENN DIES, DANN DAS (IFTT) SZENARIO HINZUFÜGEN	21
14. BENUTZERKONTO LÖSCHEN (RECHT AUF VERGESSENWERDEN)	22
15. DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG DSGVO & ZERTIFIZIERUNG	<u>2</u> 3

1.1 Produktbild und Anschlussplan für 7-Zoll-Bildschirm



LED's:

- 1. An: Das Modul ist eingeschaltet und wird mit Strom versorgt
- Langsames Blinken: Bereit zum Pairing mit der App (nach 5 Sek. Reset-Taste). Schnelles Blinken: sucht im WLAN verbunden. Aus: Verbindung ist gut.
- 3. An: Funktionierende Internetverbindung über RJ45-Netzwerkkabel
- 4. An: Funktionierende Internetverbindung über 2,4 GHz. WLAN

Verbindungen:

- 5. Stromanschluss
- 6. Ein / Aus-Taste
- 7. Verbindung zum Bildschirm
- 8. Reset-Taste
- 9. RJ45-Netzwerkkabelverbindung



1.2 Produktbild und Anschlussplan für 4-Zoll-Bildschirm

LED's:

- 1. An: Das Modul ist eingeschaltet und wird mit Strom versorgt
- Langsames Blinken: Bereit zum Pairing mit der App (nach 5 Sek. Reset-Taste). Schnelles Blinken: sucht im WLAN verbunden. Aus: Verbindung ist gut.
- 3. An: Funktionierende Internetverbindung über RJ45-Netzwerkkabel
- 4. An: Funktionierende Internetverbindung über 2,4 GHz. WLAN

Verbindungen:

- 1. Stromanschluss
- 2. Ein / Aus-Taste
- 3. Verbindung zum Bildschirm
- 4. Reset-Taste
- 5. RJ45-Netzwerkkabelverbindung

2. App downloaden

1. Suchen Sie im App Store nach: Smart Life

Oder

2. Scannen Sie den folgenden QR-Code mit einem QR-Lesegerät

iOS:







WICHTIG: Ermöglichen Sie Benachrichtigungen in den Telefoneinstellungen und greifen Sie auf die Verwendung von Fotos / Speicher, Mikrofon, Kamera und mobilen Daten zu.

3. Konto erstellen in der Smart Life-App

3.1 Konto erstellen

- 1. Laden Sie die Smart Life App herunter und öffnen Sie die App
- 2. Erstellen Sie in der App ein Konto mit einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer
- 3. Überprüfen Sie das Konto und geben Sie den Bestätigungscode ein. Melden Sie sich jetzt bei der App an.

Beachers Wir sind um der Bederutung des Detenschutzens für Sie berwast und halten unsere Detenschutzehlichen wird die neuer bezienschutzehlichen wird die neuer bezienschutzehlichen wird die neuer beziehlichen und Versicherthen überscheidt, um variere Versicherthen überscheidt, um variere Versicherten und versichen und	C registrieren Gemany 2 doorsafetestjögmal.com × Verflorennpacode abrufer	< Geben Sie den Bestätigungscode ein	← I I I I I I I I Former Life Verification code Researce I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	C Passwort festlegen C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Extender stores neuer Kontor Verendom	In Annexistus (en la 2-zatomore) Indunasiadogunger -v/ baterschutzschliter		Verlitzierungscode zur Registrierung 518022	
III O < III O <		III O <		III O <

3.2 Ändern Login-Passwort, den Profilnamen oder das Profilbild

- 1. Gehen Sie zu "Profil"
- 2. Wählen Sie den Profilnamen (die oberste Option).
- 3. Wählen Sie "Profile picture" oder "Spitzname", um es zu ändern
- 4. Wählen Sie "Konto und Sicherheit"
- 5. Wählen Sie " Login-Passwort ändern"

	Ξ			Ξ	< Kon	tonummer	< Konto und	Sicherheit
O Doorsafe		O Doors	afe		profile picture	x >	E-Mail	doorsafetest@gmail.com
doorsafetest@gmail.com		doorsafete	it@gmail.com		Spitzname	Doorsafe >	Kontostandort	Netherlands
Familienverwaltung	> 1	Familienverw	altung		Konto und Sicherheit	ン (Login-Passwort ändern) (
 Nachricht 		 Nachricht 			Temperatureinheit	< Jr	Entsperier mit desten	nicht eingestellt 3
FAO & Rückmeldung		FAO & Bückm	eldung		Zeitzone	Amsterdam >	Konto deaktivieren	
Mehr Dienstleistungen		Mehr Dienstle	eistungen					
Einstellungen		Einstellungen						
	\frown							
Americana Americ		(C) Meen Zultauser	-Q- timart	e Pull				
III O	\smile	111	0	<	III	0 <	111	5 K

3.3 Sicherer App-Zugriff mit einer Entsperrgeste

- 1. Gehen Sie zu "Profil"
- 2. Wählen Sie den Profilnamen (die oberste Option).
- 3. Wählen Sie "Konto und Sicherheit"
- 4. Wählen Sie "Entsparren mit Gesten"

Ξ		Ξ	< Kontonummer		< Konto und	Sicherheit	< Musterpasswort erstellen
O Doorsafe	O Doorsafe		profile picture	۵ ،	E-Mail	doorsafetest@gmail.com	
doorsafetest@gmail.com	doorsafetest@gmail.com		Spitzname	Doorsafe >	Kontostandort	Netherlands	
Familienverwaltung	Familienverwaltung		Konto und Sicherheit	>	Login Passant ändern	>	
Nachricht	Nachricht		Temperatureinheit	10 >	Entsperren mit Gesten	nicht eingestellt >	Stine
			Zeitzone	Amsterdam >	Konto deaktivieren	>	
FAQ & Rückmeldung	FAQ & Rückmeldung						Jemand anderes the Gentle tools to base Telefon ausgelieben wind
Mehr Dienstleistungen	Mehr Dienstleistungen						
Einstellungen	Enstellungen						Musterpasswort erstellen
Constantingen	Constantingen						
\sim							
ŵ 🌣 \varTheta	ô ¢	0					
	III O <			<	III C) <	III O K

4. Empfangen Sie Nachrichten von der App

4.1 Aktivieren oder deaktivieren Sie Ton- und Push-Benachrichtigungen und den Modus "Nicht stören"

- 1. Gehen Sie zu "Profil "
- 2. Wählen Sie "Einstellungen"
- 3. Stellen Sie "Klingen" ein, um einen Ton mit einer Push-Benachrichtigung zu hören
- 4. Wählen Sie "Benachrichtigungen", um die Push-Benachrichtigung ein zu stellen
- 5. Aktivieren Sie "Benachrichtigungen aktivieren", um Push-Benachrichtigungen zu erhalten
- 6. Aktivieren Sie "Alarm", um Push-Benachrichtigungen für einen Alarm zu erhalten
- 7. Wählen Sie "Nicht stören", um keine Push-Benachrichtigungen von bestimmten Geräten für eine bestimmte Zeit oder nur an bestimmten Tagen zu erhalten
- 8. Aktivieren Sie "Familie", um Push-Benachrichtigungen von anderen Räumen oder Gruppen zu erhalten
- 9. Aktivieren Sie "Bekanntmachung", um Benachrichtigungen im "Nachricht" zu empfangen



4.2 Einstellungen eines iPhone

- 1. Wählen Sie 'Einstellungen'
- 2. Wählen Sie 'Batterie'
- 3. Schalten Sie 'Energiebesparingsmodus' aus



- 1. Wählen Sie 'Einstellungen'
- 2. Wählen Sie 'Smart Life'
- 3. Schalten Sie Mobile Daten an
- 4. Wählen Sie 'Mitteilungen'
- 5. Schalten Sie Mitteilungen erlauben an

CEInstellungen Smart Life		< Smart Life	Mitteilungen	
SMART LIFE ZUGRIFF ERLAUBEN		Mitteilungen e	rlauben	
Standort	mmer >	HINWEISE		
🔹 Fotos Lesen und Schr	eiben >			
Mikrofon		09:41		
Siri & Suchen Siri & Vorschläge	>	Sperrbildschirm	Mitteilungen	Banner
Mitteilungen Banger Töge Kennzeichen	>	\checkmark	\checkmark	\checkmark
(1) Mobile Daten		Bannerstil		Dauerhaft >
Inobio baten				
		Töne		
		Kennzeichen		
		OPTIONEN		
		Vorschauen ze	eigen Imme	r (Standard) 🗦
		Mitteilungsgru	ppierung	Automatisch >

4.3 Einstellungen eines Android

- 1. Wählen Sie 'Einstellungen'
- 2. Wählen Sie 'Apps'
- 3. Wählen Sie 'Mobile Datenverbindung'
- 4. Hintergrunddatennutzung zulassen & App beim Datensparen zulassen
- 5. Wählen Sie 'Akku'
- 6. Schalten Sie 'Akkuverbrauch optimieren' aus
- 7. Wählen Sie 'App-Berechtigungen', Schalten Sie 'App-Berechtigungen' an
- 8. Schalten Sie 'Benachrichtigungen anzeigen' usw. an



5. Der Startschirm der App

Oben links:

• Hier: Hause (Familienverwaltung) Fügen Sie Räume oder Gruppen hinzu und fügen Sie Mitglieder hinzu.

Mitten:

- Geräte wie Türklingeln, Kameras usw.
 Drücken Sie auf das Gerät, um die Kamera anzuzeigen oder das Gerät zu bedienen
- ... (die 3 Punkte)

- Raumverwaltung: Fügen Sie Räume innerhalb eines Raums oder Gruppe hinzu.

- Listenansicht/Rasteransicht: Wechseln Sie zwischen Raster- und Listenansicht.

- Geräteverwaltung: Geräte entfernen.

Oben rechts:

- + Zeichen
 Fügen Sie hier weitere Geräte hinzu
- Mikrofon
 Bedienen Sie das Gerät mit Sprachbefehlen
 (Dies gilt nicht wirklich für eine Türklingel)
- Kleine Kamera Hier können Sie mehrere Kameras gleichzeitig anzeigen.

Unten:

- Mein Zuhause Rückkehr zum Grundbildschirm
- Smart Fügen Sie hier Szenarien hinzu
- Profil
 - + Ändern Sie Ihren Namen, Ihr Profilbild usw.
 - + Familienverwaltung
 - Fügen Sie Räume oder Gruppen hinzu und fügen Sie Mitglieder hinzu.
 - + Nachrichten anzeigen
 - Verpasste Anrufe hier anzeigen
 - + Mehr Dienstleistungen
 - Fügen Sie hier zusätzliche Dienste wie Cloud-Speicher hinzu
 - + Einstellungen
 - Schalten Sie den Ton der Push-Nachrichten ein
 - Push-Nachrichten ein- oder ausschalten
 - Legen Sie einen Zeitplan für "Nicht stören" fest
 - Melden Sie sich von der App ab

Mijn huis	~		0 😁
Ж;	Willkom Richten Sie Ihren ein	Standort	für weitere Informationen
Alle Gerät	te		
		:=	Listenansicht
		1Ξ	Geräteverwaltung
		୭	Raumverwaltung
	Keine Geräte	; bitte hi	inzufügen
	Gerät	hinzufü	gen
A Mein Zuhau	50	·Q· Smart	Profil
	111	0	<

6. Die Struktur der App

Bevor Sie das Produkt zur App hinzufügen, sollten Sie die Struktur der App und die Organisation der App berücksichtigen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte.

1. Erstellen Sie einen Raum oder eine Gruppe und fügen Sie das Produkt hinzu.

Wie zum Beispiel:

- 1. Zu Hause
- 2. Büro
- 3. Ferienwohnung
- 4. Ich & meine Kinder
- 5. Ich & mein Partner
- Ein Produkt kann nur einem Raum oder einer Gruppe hinzugefügt werden.
- Um einen Raum oder eine Gruppe zu erstellen, gehen Sie zu:
 - Profil
 - Familienverwaltung
 - Erstellen Sie ein Zuhause / Tritt einem Haus bei
- Mitglieder können pro Raum oder Gruppe hinzugefügt werden.

Diese Mitglieder können durch die Kamera schauen, Aufzeichnungen machen oder Anrufe entgegennehmen, wenn jemand an der Tür klingelt, dann sprechen und die Tür öffnen.

Diese Mitglieder können zwei Rollen haben:

- volle Rechte (Administrator)
 Diese Mitglieder können alles anpassen.
- eingeschränkte Rechte (gemeinsames Mitglied)
 Diese Mitglieder können das Produkt nur verwenden.

2. Organisieren Sie die Produkte in Räumen innerhalb eines Raums oder einer Gruppe.

- Diese Räume bilden Registerkarten innerhalb eines Raums oder einer Gruppe.
- Ein Produkt kann nur zu einem Raum hinzugefügt werden, ist jedoch immer in der Registerkarte "Alle Geräte" ganz links sichtbar.
- Die anderen Registerkarten sind die separaten Räume, in denen nur die Produkte in diesem Raum enthalten sind.

Mijn huis 🗸		0 🕒
₩ Rich ein	illkommer ten Sie Ihren Standort	T zu Hause
Alle Geräte		
-	:=	Listenansicht
	1Ξ	Geräteverwaltung
	ତ	Raumverwaltung
К	eine Geräte; bitte h	inzufügen
	Gerät hinzufü	gen
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno	·Ò. Smart	Profil
111	0	<

7. Hinzufügen Internetmodul über ein Netzwerkkabel an App

Das Internetmodul kann über 2,4 GHz WLAN und über ein Netzwerkkabel verbunden werden. Ein Netzwerkkabel wird immer bevorzugt. Videoanrufe über eine App sind über WLAN fast immer instabil.

- 1. Platzieren Sie das Internetmodul und das Smartphone in der Nähe des Routers und verbinden Sie das Internetmodul über ein Netzwerkkabel mit dem Router
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone über WLAN mit demselben Router verbunden ist
- 3. Öffnen Sie die Smart Life App
- 4. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder oben rechts das "+"
- 5. Wählen Sie "Sicherheitssensor" und "Sicherheitskamera"
- Drücken Sie nun 5 Sekunden lang "Reset" am Internetmodul, damit die LED (2) blinkt.
- 7. Wählen Sie nun oben rechts "QR-Code" oder "Andere Methoden"
- 8. Wählen Sie "Kabel" und wählen Sie "Weiter".
- 9. Die App sucht jetzt über WLAN im Netzwerk des Routers
- 10. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten
- 11. Sie sehen einen Prozentsatz des Fortschritts
- 12. Ändern Sie nach erfolgreichem Hinzufügen den Namen, falls erforderlich
- 13. Wählen Sie "Weiter" und hinzufügen ist vollständig





8. Hinzufügen Internetmodul über WLAN an App

Das Internetmodul kann über 2,4 GHz WLAN und über ein Netzwerkkabel verbunden werden. Ein Netzwerkkabel wird immer bevorzugt. Videoanrufe über eine App sind über WLAN fast immer instabil.

- 1. Platzieren Sie das Internetmodul und das Smartphone in der Nähe des Routers
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone über 2,4 GHz WLAN mit demselben Router verbunden ist
- 3. Öffnen Sie die Smart Life App
- 4. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder oben rechts das "+"
- 5. Wählen Sie "Sicherheitssensor" und " Sicherheitskamera"
- Drücken Sie nun 5 Sekunden lang "Reset" am Internetmodul, damit die LED (2) blinkt.
- 7. Wählen Sie nun oben rechts "QR-Code" oder "Andere Methoden"
- 8. Wählen Sie "AP Modus" und wählen Sie "Weiter".
- 9. Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit 2,4 GHz WLAN verbunden ist
- 10. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und bestätigen Sie
- 11. 1Das Smartphone stellt nun eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her, das aus dem Internetmodul kommt. Dieses Internetmodul WLAN-Netzwerk beginnt mit "SmartLife_". Sobald die Verbindung hergestellt ist, kehren Sie zur App zurück.
- 12. Sie sehen einen Prozentsatz des Fortschritts
- 13. Ändern Sie nach erfolgreichem Hinzufügen den Namen, falls erforderlich
- 14. Wählen Sie "Weiter" und hinzufügen ist fertig





9. Funktionen während einer Sendung

- Wählen Sie "Picture", um ein zusätzliches Bild aufzunehmen
- Wählen Sie "Talk", um durch die Türklingel zu sprechen
- Wählen Sie "Recording", um eine zusätzliche Videoaufnahme zu erstellen
- Drücken Sie Lock 1 oder Lock 2, um eine Tür oder Tor zu öffnen
- Drücken Sie Switch, um durch eine möglicherweise angeschlossene zweite Türklingel zu schauen
- Schalten Sie den Ton von der Türklingel aus, indem Sie auf den Lautsprecher drücken
- Drücken Sie HD, wenn die Internetverbindung schlecht ist, um die Auflösung zu verringern nach SD
- Drücken Sie die Pfeile für eine Vollbildansicht
- Signal: 92% gibt die Stärke des WiFi-Signals an, bei Verbindung über ein Netzwerkkabel ist es 0%.
- Drücken Sie den Stift, um die Einstellungen zu öffnen.



 \bigcirc

<

III

10. Die Türklingeleinstellungen

- Wählen Sie den Gerätenamen, um den Namen zu ändern
- Wählen Sie **Information des Geräts**, um die verknüpfte E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Geräte-ID und Zeitzone anzuzeigen
- Wählen Sie **Einstellung der Grundfunktionen**, um den Audiomodus auszuwählen: Einweg- oder Zweiweg-Audio
- Schalten Sie **Offline-Meldung** ein um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Internetmodul längere Zeit offline ist
- Wählen Sie **Gerät teilen**, damit ein zusätzlicher Benutzer auf die Türklingel zugreifen kann
- Wählen Sie **FAQ & Rückmeldung**, um Entwicklern Feedback zur App zu geben
- Wählen Sie **Firmware-Info**, um die Firmware-Version anzuzeigen
- Wählen Sie **Das Gerät entfernen**, um das Gerät aus der App zu entfernen

÷	Einstellungen	
AH	ID Monitor	>
Information	des Geräts	>
Sofortige Sz	ene und Automatisieru	ing >
Unterstützte Kon	trolle durch Dritte	
O amazon echo	GoogleHome	
Grundeinstellung	jen -	
Einstellung	der Grundfunktionen	>
Offline-Meldung		
Offline-Meld	ung	
Sonstige		
Gerät teilen		>
FAQ & Rückr	meldung	>
Firmware-In	fo	>
11	I 0	<

10.1 Aktivieren Sie bidirektionales (Zwei-Wege) Audio

- 1. Wählen Sie "Einstellung de Grundfunktionen"
- 2. Wählen Sie 'Zwei-Wege-Audio'

← Ei	nstellungen			← Audio-Modus
AHD Monito	or		>	Da die Gegensprechanlage von Umweltfaktoren beeinflusst werden kann, was zur schlechten Tonqualität führt, wird empfohlen, die Einweg- oder Gegensprechanlage entsprechen…
Information des Gerä Sofortige Szene und	its Automatisierur	ng	>	Einweg-Audio Es ist nur eine Einwegkommunikation verfügbar: Nachdem Sie eine Sprachnachricht gesendet haben, kann der andere Teil…
Unterstützte Kontrolle durch I	Dritte		<	Zwei-Wege-Audio
amatonicho GoogleHor Grundeinstellungen	ne Kunktion on			
Offline-Meldung	nunkuonen	,		
Offline-Meldung				
Sonstige				
Gerät teilen			>	
FAQ & Rückmeldung			>	
Firmware-Info			>	
III	0	<		

11. Verpasste Anrufe und andere Nachrichten anzeigen

Es gibt 3 Arten von Nachrichten:

- Alarmbenachrichtigungen Hier können Sie verpasste Anrufe und andere Benachrichtigungen von Sensoren oder Alarmen anzeigen
- 2. **Familiennachrichten** Hier können Sie Benachrichtigungen zu Produkten derselben Familie anzeigen, z. B. Firmware-Updates
- 3. Bekanntmachung Hier können Sie Nachrichten anzeigen
- Wenn das Profil oder die Nachrichten einen roten Punkt enthalten, werden Nachrichten verpasst.
- Drücken Sie die drei Striche, um Nachrichten zu löschen oder als gelesen zu markieren.
- Drücken Sie das Rad, um Alarm-, Familien- oder Bulletin-Meldungen auszuschalten.

	0	Dool jochen@	rsafe Ddoorsafe.eu		>
		Familienve	erwaltung		>
<	\bigcirc	Nachricht	>		• >
		FAQ & Rüc	kmeldung		>
		Mehr Dien	stleistungen		>
	0	Einstellung	gen		>
	Me	in Zuhause	-Ò. Smart	Profil	
		111	0	<	

Ξ

12. Hinzufügen zusätzlicher Benutzer

Der gemeinsame Zugriff auf Produkte kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Durch Hinzufügen von Mitgliedern zu einem Raum oder einer Gruppe (Raum- / Gruppenebene)

Diese Mitglieder können durch die Kamera schauen, Aufzeichnungen machen oder Anrufe entgegennehmen, wenn jemand an der Tür klingelt, dann sprechen und die Tür öffnen.

2. Durch Teilen eines Produkts (Produktebene)

Diese zusätzlichen Benutzer können keine Türen öffnen, sondern durch die Kamera schauen, Aufzeichnungen machen oder Anrufe entgegennehmen, wenn jemand an der Tür klingelt. Dann können sie sprechen und die Tür öffnen.

12.1 Mitglieder zu einem Raum oder einer Gruppe hinzufügen (Raum- / Gruppenebene)

	O Doorsafe	
 Erstellen Sie einen Raum oder eine Gruppe und fügen Sie das Produkt hinzu. 	G Familienverwaltung	
 Dieser Raum oder diese Gruppe kann mit neuen Mitgliedern geteilt werden. 	 Nachricht FAQ & Rückmeldung 	••
 Ein Produkt kann nur einem Raum oder einer Gruppe hinzugefügt werden. 	Mehr Dienstleistungen Einstellungen	
Beispiele für Räume oder Gruppen sind:	۵ ¢	Ø
a. Zu Hause b. Büro	III Familienverwaltung	<
c. Ferienwohnung d. Ich & meine Kinder	Zu Hause Huis	
e. Ich & mein Partner	Erstellen Sie ein Zuhause	
 Um einen Raum oder eine Gruppe zu erstellen, gehen Sie zu: 	Tritt einem Haus bei	
- Profil - Familienverwaltung - Erstellen Sie ein Zubause	Familienname Raumverwaltung Familienstandort	2 Zimmer >
	Familiermitglieder Oorsafe Fa	milienbesitzer >
	Mitglieder hinzufügen Familie löschen	

Ξ

Fügen Sie einem Raum oder einer Gruppe Mitglieder hinzu

Mitglieder können pro Raum oder Gruppe hinzugefügt werden.

Neue Mitglieder benötigen ein eigenes Smart Life-Konto.

Um Mitglieder zu einem Raum oder einer Gruppe hinzuzufügen, gehen Sie zu:

- 1. Profil
- 2. Familienverwaltung
- 3. Wählen Sie einen Raum oder eine Gruppe
- 4. Wählen Sie Mitglieder hinzufugen
- 5. Geben Sie den Namen ein
- 6. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein

Mitglieder können zwei Rollen haben:

- volle Rechte (Administrator)
 Diese Mitglieder können alles anpassen.
- eingeschränkte Rechte (Allgemeines Mitglied)
 Diese Mitglieder können das Produkt nur verwenden.

Das Konto, das das Produkt zuerst hinzugefügt hat, wird der "Administrator". Befinden sich mehrere Mitglieder in einem Raum oder einer Gruppe, kann der erste Benutzer mit der Funktion "Home Ownership übertragen" ein anderes Mitglied zum Eigenheimbesitzer machen.

Entfernen Sie Mitglieder aus einer Gruppe

Um Mitglieder aus einem Raum oder einer Gruppe zu entfernen, gehen Sie zu:

- 1. Profil
- 2. Hausverwaltung
- 3. Wählen Sie einen Raum oder eine Gruppe
- 4. Wählen Sie das zu entfernende Mitglied aus
- 5. Wählen Sie "Mitglieder entfernen"

	Rolleneinstellung
ADMINI	STRATOR
Gerät und Mitglied	d Raum verwalten Smart-Einstellung verwalten 🤇 I verwalten
Allgeme	ines Mitglied
Gerät ber	nutzen Smart-Einstellung benutzen

12.2 Teilen eines Produkts mit einem zusätzlichen Benutzer (Produktebene)

Diese zusätzlichen Benutzer können keine Türen öffnen, können aber:

- Anrufe entgegennehmen, wenn jemand an der Tür klingelt und sprechen kann
- durch die Kamera schauen
- Aufnahmen machen

Um ein Produkt zu teilen, gehen Sie zu:

- 1. Öffnen Sie das Produkt im Basisbildschirm
- 2. Öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie den Stift in der oberen rechten Ecke drücken
- 3. Wählen Sie "Gerät teilen".
- 4. Wählen Sie "Sharing hinzufügen" und geben Sie die E-Mail- oder Telefonnummer ein
- 5. Wählen Sie "Weiter"
- 6. Der zusätzliche Benutzer erhält nun eine Benachrichtigung und die Nachricht, dass die Türklingel nach ca. 1 Minute freigegeben wurde

÷	Doorsafe 7550		← Einstellungen		Fertigstellung Gerät teilen
		Signal: 92%	AHD Monitor	>	Wenn ein ständiger Bewohner Ihres Hauses ein Konto hat, empfehlen wir, dass Sie das Konto als Familienmitglied einrichten und alle Ihre Familiengeräte und Smart Instant-Szenarien für das Familienmitglied freigeben. Familieneinstellung
			Sofortige Szene und Automatisierung	>	
Сіх н о			Unterstützts Kontralle durch Dritte		Jetzt keine Teilung Bittle hinzufügen
			Grundeinstellungen		
	0		Einstellung der Grundfunktionen	>	
Ó	Ŷ		Offline-Meldung		
Picture	Talk	Recording	Offline-Meldung		
			Gerät teilen	>	
0			FAQ & Rückmeldung	>	
Lock 1	Switch	Lock 2	Firmware-Info	>	Sharing hinzufügen
			III O	<	

13. Wenn dies, dann das (IFTTT) Szenario hinzufügen

Diese Funktion ist derzeit für dieses Produkt nicht verfügbar.

14. Benutzerkonto löschen (Recht auf Vergessenwerden)

Um ein Benutzerkonto vollständig zu löschen, gehen Sie zu:

- 1. Wählen Sie "Profil"
- 2. Wählen Sie den Profilnamen (die oberste Option).
- 3. Wählen Sie "Konto und Sicherheit"
- 4. Wählen Sie "Konto deaktivieren"
- 5. Wählen Sie "Bestätigen"



15. Datenschutz-Grundverordnung DSGVO & Zertifizierung

Auf dieser Seite von Tuya können Sie Folgendes herunterladen:

1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Validierung der Datenschutzbestimmungen von Tuya GDPR, erstellt von TRUSTe

2. Whitepaper zur Tuya Smart Cloud Platform

Hier finden Sie eine Übersicht aller Zertifizierungen:

