

# Funk-Türsprechanlage TF04



TF04 SET

Art.Nr. 34 234

## TECHNISCHE DATEN

### Türsprechstelle

**Betriebsspannung:** 12 V DC oder 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien

**Stromaufnahme:** 300 mA

**Sendefrequenz:** 1880-1900 MHz

**Sendereichweite zur Basis:** bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien

**Betriebstemperatur:** -20° C bis +50° C

**Schutzart:** IP44

**Abmessungen:** 60 x 175 x 34 mm

**Gewicht:** ca. 156 g

### Mobilteil

**Stromversorgung:** 2 x Ni-MH Akkus AAA, 1,2 V, 600 m Ah

**Ladespannung:** über Basis

**Sendereichweite zur Basis:** bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien

**Bereitschaftszeit:** bis zu 180 Std.

**Gesprächszeit:** bis zu 8 Std.

**Abmessungen:** 48 x 159 x 29 mm

**Gewicht:** ca. 132 g

### Basis

**Stromversorgung:** 7,5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Abmessungen:** 115 x 115 x 68 mm

### Relaismodul

**Betriebsspannung:** 12 V DC

**Stromaufnahme:** 60 mA

**Relais:** NO/NC schaltbar

**Schaltleistung:** 10 A (bei 230 V ~ 50 Hz oder 12 V DC)

**Schaltzeit:** 1 bis 9 Sek. einstellbar

**Abmessungen:** 83 x 58 x 33 mm



Diese Türsprechanlage bietet Sicherheit und Komfort ohne Installationsaufwand. Die elegante Türsprechstelle wird einfach auf Putz durch zwei Schrauben an die Wand montiert. Durch Drücken der Klingeltaste wird ein auswählbarer Klingelton am Mobilteil ausgelöst und durch Tastendruck am Mobilteil das Sprechen ermöglicht. Die Besonderheit des TF04 ist der DECT-Standard, durch welchen eine besonders große Reichweite möglich ist.

### Produktmerkmale

- Tragbares Mobilteil
- Automatische Aufladung der Akkus, wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird
- Erweiterung der Anlage durch weitere Mobilteile, jeweils mit eigener Ladestation, möglich. In diesem Fall klingelt es an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden. Des Weiteren kann intern telefoniert werden.
- Handelsüblicher elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) kann bei Versorgung der Türsprechstelle über 12 V DC an mitgeliefertes Relaismodul angeschlossen werden; Aktivierung des Türöffners durch Tastendruck am Mobilteil
- Anschluss der Basis an analoge Telefondose und Verwendung des Mobilteils als schnurloses DECT-Telefon möglich
- Funktionen bei Verwendung des Mobilteils als DECT-Telefon: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, 10 verschiedene Klingeltöne in 5 Lautstärken, Freisprechen, Wecker; Anklopftön, wenn während Telefongespräch an Türsprechstelle geklingelt wird
- Funkreichweite zwischen Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil jeweils mit bis zu 30 m möglich

### Lieferumfang TF04 Set



- Türsprechstelle mit Halterung
- Basis mit Netzgerät
- Relaismodul
- Telefonkabel mit TAE-Adapter
- Mobilteil mit 2 x Akku
- Befestigungsmaterial

### Erweiterung für TF04 Set




Das TF04 Set kann mit max. 3 Mobilteilen erweitert werden.

- Zusätzliches Mobilteil inkl. Ladestation mit Netzgerät

TF04M

Art.Nr. 34 235




### Türsprechstelle



### Mobilteil mit Basis



### Einfache Anbringung



- Türsprechstelle kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
- Wird die Türsprechstelle mit 12 V DC versorgt, so kann über das Relaismodul ein elektrischer Türöffner angesteuert werden (s. Abb.)

### Funkreichweite



### Optionales Zubehör

- Zusätzliche Ladestation mit Netzgerät für Mobilteil. Optimiert die Reichweite des Grundsets. Die Basis des Set wird hierfür mittig an der Funkstrecke platziert, das Mobilteil in der Ladestation an der gewünschten Stelle.



TF04L

Art.Nr. 34 238

- Wetterschutzhaube für Türsprechstelle TF04T, Kunststoff, Farbe: weiß, Abmessungen: 87 x 193 x 80 mm



TFWS1

Art.Nr. 34 237