

## WIFI & 433 MHZ GONG + ALARM

---



→ 1x KURZ: LAUTSTÄRKE  
(4 Lautstärken + stiller Alarm)

→ 1x LANG: AUSSCHALTEN  
(blinkt 3 x gelb)

---



→ 1x KURZ: KLINGELTON  
(nächster von 58 Klingeltönen)

→ 1x LANG: PAARUNG  
(blinkt lila)

→ EXTRA LANG: RESET  
(2x Beep)

---



→ 1x KURZ: KLINGELTON  
(vorheriger von 58 Klingeltönen)

→ 1x LANG: EZ-MODUS  
(blinkt schnell blau)

→ 2x LANG: AP-MODUS  
(blinkt langsam blau)

## **ANWEISUNGEN & SPEZIFIKATIONEN**

---

- Verbinden Sie die 2 Drähte, die vom Sender kommen, mit der Türklingel.
- Schalten Sie den Sender ein, schieben Sie den Schalter auf ON.
- Der Sender arbeitet mit einer 3V CR2032-Knopfzellenbatterie. Lösen Sie die 2 Schrauben, um diese Batterie austauschen zu können.
- Stecken Sie den Gong in eine 110 - 220 Volt Steckdose.
- Der Gong hat ein 3,7V 300mAh Lithium-Batterie, auf dem der Gong bei Stromausfall 5 Stunden arbeiten kann.
- Der Gong kann sich mit einem 2,4-GHz-WLAN 802.11b/g/n-Netzwerk verbinden.
- Die Sender und die Alarmsensoren sind mit einem 433Mhz-Funksignal mit dem Gong verbunden.
- Bis zu 100 Sensoren und 10 Fernbedienungen können an den Gong angeschlossen werden
- Der Gong hat 58 Klingeltöne und 5 Lautstärken, einschließlich Silent.
- Die maximale Lautstärke beträgt 85dBA
- Betriebstemperatur: -10 ~ 55 C.

# SENDER UND SENSOREN KOPPELN

---

Es gibt 2 Möglichkeiten, den Sender oder einen Alarmsensor mit dem Gong zu koppeln:

## 1. Ohne die App

- Unten lange drücken Knopf mit der Musiknote.  
Der LED-Ring blinkt lila.
- Triggern Sie nun den Sender oder den Sensor 1 Mal. Der LED-Ring blinkt 2 x grün.



## 2. Über die App

- Gong zur App hinzufügen
- Öffne die App
- Wählen Sie: 'Accessoires'
- Wählen Sie: '+'
- Triggern Sie nun den Sender oder den Sensor 1 Mal. Der LED-Ring blinkt 2 x grün.
- Typ pro Sensor einstellen
- Stellen Sie den Zonenmodus ein

Zonenmodus:

- + Delay/Verzögerung: erst nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiv
- + Normal: direkt aktiv bei 'Away Arm'
- + Home: nicht aktiv bei 'Home Arm'
- + 24 Stunden: immer aktiv
- + 24 Stunden stumm: immer aktiv, stillen Alarm

# ZUR APP HINZUFÜGEN

---

→ Laden Sie die App herunter:



**Smart Life**  
oder  
**Tuya Smart**  
(=gleiche app)



- Wählen Sie in der App:  
„SICHERHEITSSENSOR“
- Wählen Sie: „ALARM (WIFI)“
- Geben Sie Ihr eigenes WLAN-Passwort ein
- 1 x lang auf die mittlere Taste am Gong mit dem WLAN-Symbol drücken: der LED-Ring blinkt dann schnell blau
- Drücken Sie dann noch einmal diese Taste am Gong: der LED-Ring blinkt langsam blau
- Wählen Sie in der App: 'WEITER'
- Wählen Sie: 'Langsames blinken' (links- AP mode)'
- Lassen Sie das Smartphone mit dem WiFi-Netzwerk verbinden, das den Gong aussendet. Dieses Netzwerk beginnt mit: 'SMARTLIFE-XXXX'
- Kehren Sie nun zur App zurück und die App wird mit dem Gong gekoppelt.
- Gib Gong eventuell einen anderen Namen.

## SET SZENE/SMART SZENARIO

---

- Gong & Türklingel sollten beide zur App hinzugefügt werden, um dieses Szenario einstellen zu können und Öffne die App:
  - Wählen: 'Szene' (App-Menüleiste unten)
  - Wählen: 'Szene erstellen'
  - Wählen: 'Wenn sich der Gerätestatus ändert'
  - Wählen: Türklingel aus der Liste
  - Wählen: 'Door Call' & 'Start'
  - Wählen: 'Aufgabe hzfg.' bei 'Dann'
  - Wählen: 'Betreiben Sie das Gerät'
  - Wählen: Gong aus der Liste
  - Wählen: 'Chimes from 1 bis 31' oder 'Chimes from 32 bis 58', wählen Sie einen gewünschten Klingelton und 'Speichern' & 'Weiter'.
  - Überprüfen Szenario & wählen: 'Speichern'
  - Wählen: 'Ja', um Szenario zu verwenden.
- 
- Fügen Sie bei 'Wenn' einen Zeitplan hinzu, damit der Gong nur während eines bestimmten Zeitplans ertönt, z.B. nur montags 9 - 17 Uhr.
  - Fügen Sie bei 'Wenn' einen Standort hinzu, damit der Gong nur dann klingelt, wenn z.B. du zuhause bist.
  - Fügen Sie bei 'Dann' eine Verzögerung hinzu, damit der Gong erst nach einer bestimmten Zeit erklingt.

