

 ENG DS3125 Security camera       	                               
--	---














































































































































































































































































































































































































































































 DS3125 Bewakingscamera      DOOR safe	APP DOWNLOAD → Download de app:   Smart Life or Tuya Smart   DOOR CAMERA KLIJEN VIA EEN BROWSER → Scan deze QR code of ga naar: protect-eu.ismartlife.me → Open app, kies + en kies: 'Scan QR code' EXTRA CAMERA INSTELLINGEN VIA EEN BROWSER → Voer IP adres van de camera in de browser in → Inlognaam: admin Wachtwoord: <stel in app in bij ONVIF instellingen>	VERBINDEN MET WIFI → Sluit camera aan op de voeding → Monteer de WiFi antenne → Camera zegt nu: 'wait for connection' → Laat smartphone verbinden met eigen 2,4 of 5 Ghz. Wi-Fi netwerk → Zet Bluetooth aan op smartphone → Kies in de app: 'Toestel Toevoegen' of '+' en 'Add Device' → In de app zal de camera verschijnen omdat de smartphone de camera via Bluetooth zal vinden → Voer eigen Wi-Fi wachtwoord in → Wacht tot camera zegt: 'Accept succes, please wait' → Camera zegt: 'WiFi connect succes' → Verander eventueel de naam & druk op 'Done' PLAATSEN SD-KAART → Maak de zwarte ring los door deze be een van de 3 openingen aan de zijkant met een platte schroevendraaier iets omhoog te wippen → Draai de 3 schroeven los → Plaats de sd-kaart (max. 128Gb)	VERBINDEN MET NETWERKKABEL → Sluit camera aan op de voeding → Camera zegt nu: 'wait for connection' → Sluit netwerkkabel aan → Camera maakt een toon → Zet Bluetooth aan op smartphone → Laat smartphone verbinden met eigen 2,4 of 5 Ghz. Wi-Fi netwerk → In de app zal de camera verschijnen omdat de smartphone de camera via Bluetooth zal vinden → Voer eigen Wi-Fi wachtwoord in → Wacht tot camera zegt: 'Accept succes, please wait' → Camera zegt: 'WiFi connect succes' → Verander eventueel de naam & druk op 'Done' RESET → Verwijder het dopje → Druk 5 sec. op het kleine reset knopje → Camera maakt een toon	INSTELLINGEN → HD / SD - schakel tussen beeldkwaliteit → PLAYBACK - bekijk op sd-kaart opgeslagen beelden terug in de app → GALLERY - bekijk op de smartphone opgeslagen beelden terug → THEME COLOR - kies licht of dark mode → PRIVATE MODE - zet camera uit → NIGHT MODE - schakel handmatig tussen nachtzicht via infrarood of met wit licht LEDs → ANTI-FLICKER: 50 of 60 Hz → MOTION DETECTION - laat app een push melding geven als er beweging te zien is → SOUND DETECTION - laat app een push melding geven als er geluid te horen is → SIREN - laat de camera speaker een siren komen, volume & duur kan worden ingesteld OVERIGE INSTELLINGEN (Kijk door de camera en kies rechtsboven '...') → Recordingsettings - voortdurende opnames of alleen bij bewegingen, ook a.d.h.v. schema → Instellingen bewegingsdetectie-alarm - stel gevoeligheid, lichtaansdetectie & activiteitsregio/bewakingsgebied in → ONVIF - Streamen via ONVIF activeren
DOOR safe DS3125 Überwachungskamera     DOOR safe	ZUR APP HINZUFÜGEN → Laden Sie die App herunter:   Smart Life oder Tuya Smart   ANZEIGEN VON BILDERN ÜBER EINEN BROWSER → Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen Sie zu: protect-eu.ismartlife.me → App öffnen, + wählen & wählen: 'QR-Code scannen' KAMERA ÜBER BROWSER EINRICHTEN → IP-Adresse der Kamera im Browser eingeben → Benutzername: admin Passwort: <in app bei den ONVIF-Einstellungen festlegen>	MIT WLAN VERBINDEN → Kamera an die Stromversorgung anschließen → Montiere die WLAN-Antenne → Die Kamera sagt jetzt: „wait for connection“ → Smartphone mit dem eigenen 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden → Bluetooth am Smartphone einschalten → In der App wählen: 'Gerät hinzufügen' bzw. '+' und 'Add Device' → In der App erscheint die Kamera, weil das Smartphone sie über Bluetooth findet → Eigenes WLAN-Passwort eingeben → Warten, bis die Kamera sagt: 'Accept succes, please wait' → Die Kamera sagt: 'WiFi connect succes' → Gegebenenfalls den Namen ändern und auf „Fertig“ tippen SD-KARTE EINLEGEN → Schwarzen Ring an einer der 3 seitlichen Öffnungen mit einem Schlitzschraubendreher etwas nach oben heben und lösen → Die 3 Schrauben lösen → SD-Karte einlegen (max. 128 GB)	MIT NETZWERKKABEL VERBINDEN → Kamera an die Stromversorgung anschließen → Netzkabel anschließen → Die Kamera sagt jetzt: „wait for connection“ → Smartphone mit dem eigenen 2,4- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden → Bluetooth am Smartphone einschalten → In der App wählen: 'Gerät hinzufügen' bzw. '+' und 'Add Device' → In der App erscheint die Kamera, weil das Smartphone sie über Bluetooth findet → Eigenes WLAN-Passwort eingeben → Warten, bis die Kamera sagt: 'Accept succes, please wait' → Die Kamera sagt: 'WiFi connect succes' → Gegebenenfalls den Namen ändern und auf „Fertig“ tippen RESET → Kappe entfernen → Drücken Sie die kleine Reset-Taste für 5 Sekunden → Kamera macht einen Ton	EINSTELLUNGEN → HD / SD – Umschalten zwischen Bildqualität → WIEDERGABE – Zeigen Sie auf der SD-Karte gespeicherte Bilder in der App an → GALERIE – Auf dem Smartphone gespeicherte Bilder anzeigen → THEMENFARBE - Wählen Sie den hellen oder dunklen Modus → PRIVATER MODUS - Kamera ausschalten → NACHTMODUS - Manuelles Umschalten Nacht sicht über Infrarot- oder Weißlicht-LEDs → ANTI-FLIMMERN – 50 oder 60 Hz → BEWEGUNGSERKENNUNG - Push-Benachrichtigung senden, wenn eine Bewegung erkannt wird → TONERKENNUNG – Push-Benachrichtigung senden, wenn ein Ton zu hören ist → SIRENE - Kameralautsprecher eine Sirene ertönen lassen, Lautstärke und Dauer können eingestellt werden ANDERE EINSTELLUNGEN (durch Kamera schauen & oben rechts: '...') → Recordingsettings - kontinuierliche Aufnahmen oder nur Ereignissen, auch mit Zeitplan → Einstellung des Erkennungsalarms – Empfindlichkeit, Körperkennung, Bewegungsverfolgung und den Aktivitätsbereich einstellen → ONVIF – Streaming über ONVIF aktivieren